

## 信頼性試験結果報告

### Reliability Test Result

品番／DEVICE : BU4551B

試験結果／RESULT

試験項目 ITEM	試験方法 METHOD	試験時間 CONDITION	n (pcs)	pn (pcs)
半田耐熱性 1 Resistance to Soldering Heat 1	260°C 半田槽に浸漬 Soak into solder tub 260°C	10sec	22	0
半田耐熱性 2 Resistance to Soldering Heat 2	350°C 半田槽に浸漬 Soak into solder tub 350°C	3sec	22	0
熱衝撃 (*1) Thermal Shock	100°C(5min) / 0°C (5min)	10cycles	22	0
温度サイクル (*1) Temperature Cycling	Tstg min (30min) / Tstg max (30min)	100cycles	22	0
連続動作 Steady State Operating Life Test	Topr max にて通電放置 Apply the specified voltage at Topr max	1000hours	22	0
高温保存 High Temperature Storage	Tstg max に放置 Storage at Tstg max	1000hours	22	0
低温保存 Low Temperature Storage	Tstg min に放置 Storage at Tstg min	1000hours	22	0
高温高湿保存 (*1) Temperature Humidity Storage	85°C / 85% に放置 Place at 85°C / RH=85%	1000hours	22	0
高温高湿バイアス (*1) Temperature Humidity Bias	85°C / 85% にて通電 Apply the specified voltage at Ta=85°C / RH=85%	1000hours	22	0
蒸気加圧 (*1) Pressure Cooker	121°C / 100% / 2気圧に放置 Storage at 121°C / 100% / 2atm	100hours	22	0
静電破壊 Electro Static Discharge	C=100pF / R=1.5kΩ ±1000V	—	5	0

(\*1) の試験項目につきましては、前処理として半田耐熱性試験を行った後に各試験を行います。

Preconditioning ; Soldering Heat

## ご注意

本資料の一部または全部をロームの許可なく、転載・複写することを堅くお断りします。

本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。

本資料に記載されている内容は製品のご紹介資料です。ご使用にあたりましては、別途仕様書を必ずご請求のうえ、ご確認ください。

本資料に記載されております応用回路例やその定数などの情報につきましては、本製品の標準的な動作や使い方を説明するものです。したがって、量産設計をされる場合には、外部諸条件を考慮していただきますようお願いいたします。

本資料に記載されております情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、万が一、当該情報の誤り・誤植に起因する損害がお客様に生じた場合においても、ロームはその責任を負うものではありません。

本資料に記載されております技術情報は、製品の代表的動作および応用回路例などを示したものであり、ロームまたは他社の知的財産権その他のあらゆる権利について明示的にも黙示的にも、その実施または利用を許諾するものではありません。上記技術情報の使用に起因して紛争が発生した場合、ロームはその責任を負うものではありません。

本資料に掲載されております製品は、一般的な電子機器（AV機器、OA機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器など）への使用を意図しています。

本知り資料に掲載されております製品は、「耐放射線設計」はなされておられません。

ロームは常に品質・信頼性の向上に取り組んでおりますが、種々の要因で故障することもあり得ます。

ローム製品が故障した際、その影響により人身事故、火災損害等が起こらないようご使用機器でのディレーティング、冗長設計、延焼防止、フェイルセーフ等の安全確保をお願いします。定格を超えたご使用や使用上の注意書が守られていない場合、いかなる責任もロームは負うものではありません。

極めて高度な信頼性が要求され、その製品の故障や誤動作が直接人命を脅かしあるいは人体に危害を及ぼすおそれのある機器・装置・システム（医療機器、輸送機器、航空宇宙機、原子力制御、燃料制御、各種安全装置など）へのご使用を意図して設計・製造されたものではありません。上記特定用途に使用された場合、いかなる責任もロームは負うものではありません。上記特定用途への使用を検討される際は、事前にローム営業窓口までご相談願います。

本資料に記載されております製品および技術のうち「外国為替及び外国貿易法」に該当する製品または技術を輸出する場合、または国外に提供する場合には、同法に基づく許可が必要です。



ローム製品のご検討ありがとうございます。  
より詳しい資料やカタログなどご用意しておりますので、お問合せください。

## ROHM Customer Support System

<http://www.rohm.co.jp/contact/>